NEXSHOT

Cámara

Solar | **Dual Lens**

HD

6MP



Powered by KELUX

Ficha Técnica

NEXSHOT

Vigilancia exterior autónoma con energía solar y conexión 4G: sin cables ni router, con monitoreo desde cualquier parte del país.



Características

Modelo / Código: ES-SC240VG · COD 0037

Conectividad de red: 4G LTE (tarjeta SIM de datos móviles)

Compresión de video: H.265

Capacidad de batería: 10,400 mAh

Grado de protección: IP66 impermeable

Almacenamiento: MicroSD (máx. 128 GB) / nube

Resolución: 6MP HD

Estructura óptica: doble lente, modo pantalla doble

Panel solar: 9W

Rango de rotación: 360°

Visión nocturna: a color hasta 30 m (LEDs cálidos)

Aplicación: UBox (acceso remoto multiusuario)

Detección, alarma y energía:

- **Sensores de alarma:** detección humana asistida por sensor PIR + sirena externa.
- **Filtro IR inteligente:** cambio automático inteligente entre modo día y noche.
- **Gestión de energía:** tecnología de bajo consumo para maximizar la duración de la batería.

Modos de uso y funciones inteligentes:

- **Conexión celular independiente:** sin routers ni cables de red: se enlaza a internet con una tarjeta SIM 4G y se monitorea desde cualquier parte del país.
- **Disuasión activa con sirena externa:** al detectar una figura humana con el sensor PIR, activa una potente sirena externa y envía una alerta push instantánea al celular.
- **Audio bidireccional integrado:** altavoz y micrófono para escuchar el entorno y hablar en tiempo real desde la aplicación UBox.

Notas importantes: diseñada para uso severo en exteriores (IP66). Requiere tarjeta SIM 4G activa con plan de datos. Certificaciones: CE · FCC · UKCA.

4G LTE
Conexión celular

10,400 mAh
Batería

9W
Panel solar

Guía de instalación

1. Carga, SIM y encendido

Carga la cámara al sol un día antes de instalarla. Abre la pestaña de goma inferior (silicon flap), inserta la tarjeta MicroSD y tu tarjeta SIM 4G activa. Enciende el equipo con el botón Reset/Power y cierra firmemente la goma para evitar filtraciones de lluvia.

2. Descarga de la aplicación

Ubox APP

Escanea el código QR del empaque para descargar la app UBox (iOS / Android). Selecciona tu región, ingresa tu correo para recibir el código de verificación y configura una contraseña segura de más de 8 caracteres.

3. Vinculación 4G instantánea

Con internet en tu celular, en UBox presiona "Añadir familia" (Add Family), ponle un nombre y toca "Añadir un dispositivo" (Add a device). Escanea el código QR pegado en la cámara; el chip 4G se enlazará en unos segundos.

4. Configuración de montaje

Elige tu instalación: integrada (panel fijo sobre la cámara) o separada (panel al sol y cámara protegida, con cable extensible). Atornilla el soporte en pared o poste a una altura recomendada de 2.6 m, orientando el panel hacia la mayor luz solar del día.

El trabajo en altura debe ser realizado por personal capacitado y con el equipo de seguridad adecuado.



NEXSHOT

Powered by KELUX

Los valores indicados corresponden a pruebas realizadas bajo condiciones controladas. En su compromiso con la innovación, KELUX podrá actualizar o modificar este producto y/o sus especificaciones sin previo aviso, de acuerdo con los avances tecnológicos.